



**MANUAL DO USUÁRIO
CENTRAL DE ALARME MC-Júnior**

Parabéns:

Parabéns, você adquiriu um sistema de alarme da CS Segurança Eletrônica. O seu sistema é sofisticado e projetado de modo a oferecer anos de operação confiável. Este manual explica como utilizar o seu sistema de alarme. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de ajuda com o seu sistema de alarme ligue para:

Nome da Empresa de Alarme

Telefone

Como é o seu Sistema de Alarme

O sistema de alarme é composto pela central de alarme MC-Júnior que controla o sistema e também sinaliza, além de dispositivos de detecção, (sensor de movimento, contatos magnéticos, sensores de quebra de vidro, etc.), bateria para manter funcionando na falta de energia elétrica, sirene para sinalizar o alarme e um discador opcional separado que informa um disparo por telefone.

O ambiente a ser protegido é chamado de zona, que pode ser programado com diferentes características.

Como Funciona o seu Sistema de Alarme

Você arma a central e sua residência ou escritório ficará protegido pelo sistema de alarme. Se algo ocorrer nos ambientes protegidos, ela passará de zona normal para zona aberta, ativando as sirenes.

Significado dos LED's na central

	LED Ligado	LED Zona
Central armada	Aceso	-
Central desarmada	Apagado	-
Zonas abertas quando central desarmada	-	Aceso
Zonas em estado de alarme	-	Piscando rápido
Zonas Normais	-	Apagado

Armando o seu Sistema de Alarme por Controle Remoto

- Arme o sistema fora das áreas protegidas, bastando para isso, pressionar o botão do controle remoto;
- A central de alarme emite 2 BIP's na sirene confirmando que o sistema foi armado. O LED "Ligado" (verde) acende.

Importante:

- Se ao armar a central, disparar a sirene mesmo fechando todas as aberturas e sem nenhum movimento na frente dos detectores de movimento, pode ser um defeito em algum sensor. Neste caso, chame o responsável pela instalação.

Desarmando o seu Sistema de Alarme por Controle Remoto

- Antes de entrar nas áreas protegidas, pressione o controle remoto para desarmar o sistema;
- A central emite 1 BIP na sirene, confirmando que o sistema foi desligado. O LED "Ligado" apaga.

O que Fazer Após a Ocorrência de um Alarme

- Desarme o sistema pressionando o controle remoto;

- Este procedimento silencia a sirene e desarma o sistema.
- Caso a central tenha disparado e o tempo de disparo já tenha sido esgotado a central emite 5 BIP's na sirene quando for desarmada, sinalizando a ocorrência de um alarme.
- Se for um alarme falso e não for um caso de emergência chame o responsável pela instalação.

Teste de Bateria (BIP na sirene)

A central MC-Júnior realiza testes na bateria por 30s todas as vezes que a central é desarmada. Para que o teste seja mais eficiente recomendamos que periodicamente a rede elétrica seja desligada e em seguida a central seja desarmada. Durante o período do teste (30s), se a bateria estiver com problemas a sirene é acionada por 2s.

Importante:

- Em casos de problema na bateria, entre em contato com o responsável pela instalação da central para que o mesmo possa tomar as devidas providências em relação à bateria.

Limitações

O seu sistema de alarme é um sistema sofisticado, mas ele não impedirá que um intruso entre em sua residência ou escritório, ou que sua propriedade pegue fogo. O sistema de alarme avisa aos telefones programados e alerta o local através de sirenes.

Qualquer sistema de alarme seja residencial ou comercial está sujeito à falhas no aviso de alarme, por uma série de razões:

- Intrusos podem entrar em zonas sem proteção, ou ter sofisticação para isolar um sensor ou desconectar dispositivos de aviso de alarme;
- Central, detectores, sensores só funcionam quando conectados à energia elétrica e/ou bateria. Com a falta de energia, o sistema funcionará com a bateria de reserva durante um determinado tempo limitado pela autonomia da bateria. Esta autonomia é dada pela capacidade da bateria em Ah;
- O sistema não funcionará com a falta de energia se a bateria de reserva estiver ausente, descarregada ou instalada de forma inadequada;
- Mecanismos de advertência, sirenes, campainhas, deverão ser instaladas próximo de zonas onde sempre fiquem pessoas para ouvi-los;
- Para o discador opcional comunicar, é necessária uma linha telefônica funcionando;
- A central não pode ser danificada ou violada, sem ela o sistema fica

inoperante. Por isso é necessário protegê-la com sensores e em local estratégico;

- Detectores em geral, têm raio de ação limitado. O que acontecer fora do raio de ação, não será detectado;
- O seu sistema de alarme deve ser testado semanalmente para se ter certeza de que está funcionando corretamente;
- Mesmo tendo um sistema de alarme em sua propriedade, não deixe de possuir um seguro contra roubo. Algumas seguradoras lhe darão desconto no prêmio do seu seguro contra roubo.

Certificado de Garantia

Senhor consumidor,

Este produto foi projetado e fabricado, procurando atender suas necessidades. Para tanto, é importante que o manual seja lido atentamente.

Condições de garantia

1.- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado, o consumidor final arcará com as despesas.

2.- Constatado o defeito deve-se imediatamente comunicar-se com o técnico que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.

3.- O transporte correrá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico, deverão ser previamente acordadas.

4.- A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir expressas:

*Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.

*Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

Obs: A CS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL _____

REVENDA _____

DATA ____/____/____

Nº DE SÉRIE _____



**Cs Eletrônica Automação E
Telefonia Ltda**
CNPJ: 83.202.879/0001-81